

REM15-TI04

MAGELLAN™

REM15
Magellan Daljinski Upravljač V3.1

Instrukcije

P R D O X™
PARADOX.COM



Srpski

REM15 je vodootporan daljinski upravljač sa 4 tastera dostupan na 433Mhz ili 868Mhz verzijama.

Kompatibilnost i Tehnička Specifikacija

- Magellan Sve-u-jedan bežične centrale (MG6130 / MG6160, MG-6030 / MG-6060)
- 32-Zonske bežične centrale (MG5000 / MG5050)
- Magellan bežični moduli proširenja (RTX3 / RCV3)
- Bežični prijemnik (RX1)
- LCD šifrador sa ugrađenim primopredajnikom (K32LX/K641LX)
- EN 50131-3 Stepen 2 Klasa II (prenosni tip B; certifikaciono telo = Intertek)
- Baterija: jedna 3V litijumska baterija (CR2032)
- Potrošnja: u mirovanju = 2uA (12mA u toku predaje)
- Temperaturni opseg: 0-50°C (32-120° F)
- Vlažnost: 5-90%
- Težina: 35 grama (1.2 oz)
- Dimenzije: 66 x 39 x 11mm (2.6 x 1.5 x 0.4 in)

Domest

- 30m (100ft) sa Sve-u-jedan bežičnim centralama i RX1
- 45m (150ft) sa (MG5000 / MG5050)
- 60m (200ft) sa (RTX3, RCV3 i 1759MG)

Dodeljivanje daljinskih upravljača

Za uputstva o tome kako da dodelite REM15 na sistem, pogledajte uputstvo za programiranje centrale koju posedujete.

Baterija

Jedna 3V litijumska baterija (CR2032).

Zamena Baterije

- 1.Upotrebom novčića okrenite poklopac baterije u otključani položaj
- 2.Uklonite poklopac i bateriju
- 3.Ubacite novu bateriju i zatvorite poklopac kao na slici 1

Slika 1
Zamena Baterije



Napomena : " Slaba baterija " je poslato ka centrali kada je baterija ispod 2.3Vdc. Nakon uključenja " Slaba baterija povraćena " je poslato centrali kada je napon baterije 2.3Vdc ili iznad.

Kompatibilno sa:

- MG5000, MG5050 (4.9)
- SP5500, SP6000, SP7000 (4.9)
- SP4000, SP65 (5.1)
- K32LX (1.1)
- RTX3 (5.16)
- MG6250 (1.5x)

Upozorenje : Opasnost od eksplozije postoji ako je litijumska baterija nepropisno zamenjena. Zamenite samo sa istom ili preporučenim tipom od proizvođača. Odložite baterije u skladu sa instrukcijama proizvođača.