

Kloner - daljinska komanda 433Mhz



Univerzalni daljinski može da kopira fiksne kodove sa daljinskih koji rade na frekvenciji 433,92MHz. Daljinski, takozvani kloner, svoj stari daljinski kopirate na novi i to je to, ugrađena baterija, potrebno samo isprogramirati.

Daljinski upravljač DUPLIKATOR ima 4 kanala, ugrađena LED indikacija. Proizveden je od metalnog kucista sa veoma kvalitetnim plasticnim delovima
Radi sa sledecim daljinskim modulima za upravljanje. **Ovo nije potpuna lista!**

NAPOMENA: Ovaj proizvod može kopirati daljinski upravljač sa sledećim čipom: **PT2264, PT2262, PT2260, PT2240, SC2262, SC2260, EV1527, SCT527, HS1527, HS2240, SCL1527, FP1527.**

Ne mogu se kopirati originalni auto daljinski upravljači.

Moguće je kopirati funkcije sa više daljinskih na jedan.

Frekvencija: 433.92MHz

Dimenzije: 50mm x 28mm x 14mm

Domet: do 100m na otvorenom

Materijal: metal, plastika

Kako se kopira

1. Pritisni taster A i B istovremeno dok ne zatreperi dioda.
2. Pritisnite taster koji želite da kodirate i držite pritisnuto i potom pritisnite taster na vašem kloner daljincu – led će zatrepteti.
3. Pustite taster i postupak iz tačke 2 ponavljate za svaki taster koji kopirate.

Brisanje svih kodova – pritisite taster A i B istovremeno i zadržite. Kada počne led da treperi brisanje je završeno.

Vraćanje greskom obrisanih kodova – pritisnite taster D i C istovremeno, tada led počinje da treperi i kodovi su vraćeni.